


إيراءات العمل النموذجية (SOP)

في الاتصالات اللاسلكية لفرق
الجراد الصحراوي المتحركة



منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

إجراءات العمل النموذجية (SOP) في الاتصالات اللاسلكية لفرق الجراد الصحراوي المتحركة

مقدمة

أعدت هذه الخطوط التوجيهية لمستخدمي أجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكية عالية التردد بهدف تسهيل وتحسين طريقة الاتصال لنقل المعلومات المهمة الميدانية إلى قسم المعلومات بوحدة مكافحة الجراد الوطنية، حتى يتتسنى للمسئولين بالمقار الرئيسية أن يظلووا في تواصل مستمر مع فرق المسح والمكافحة المتواجدة في الميدان.

ويمكن أن يؤدي الإخفاق في الاستخدام السليم لمثل هذه الأجهزة المهمة الخاصة بالاتصالات اللاسلكية إلى إجراء عمليات مسح ومكافحة غير فعالة، حيث يصبح من العسير الاتصال بالفرق المتحركة في الميدان، كما يمكن أن يؤدي التعبير عن المعلومة بلفاظ غير واضحة إلى سوء الفهم، إلى جانب أن اللغو في الاتصالات يمكن أن يؤثر على وصول معلومات في غاية الأهمية في التوقيت المناسب.

لذلك كان من الضروري أن يكون جميع المستغلين بالاتصالات اللاسلكية على دراية ببعض المبادئ الأساسية وإجراءات العمل النموذجية التي من شأنها أن تضمن القيام باتصالات سلسلة عند تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكية عالية التردد.

قبل استخدام جهاز الإرسال والاستقبال اللاسلكي عالي التردد

1. احصل على رمز النداء الخاص المؤقت من المقر الرئيسي
2. أقرأ هذه الخطوط التوجيهية بعناية

إجراءات التشغيل الأساسية لجهاز الإرسال والاستقبال

1. ادر مفتاح تشغيل الجهاز
2. قم بضبط مستوى الصوت
3. اختر قناة الاتصال الصحيحة
4. اجعل الميكروفون على بعد حوالي 10 سم من فمك
5. حدد مسبقاً ما هي المعلومات موضوع الاتصال وإلى من سيتم إبلاغها قبل بداية البث
6. تكلم بوضوح وبدقة قدر المستطاع
7. استخدم دائماً مصطلحات النداء المناسبة المُتعارف عليها مثل الألفبائية اللفظية الموحدة والمصطلحات الدليلية

المُصطلحات الدليلية PROWORDS

هي كلمات اصطلاحية مُوجزة تحمل دلالات مُحددة تساعد المشغليين في شبكة الاتصالات اللاسلكية عالية التردد في أن تكون اتصالاتهم بصورة مُوجزة ودقيقة، كما تعمل على تجنب سوء الفهم وأو التشویش. ومن المهم الإمام بمعانٍ هذه الكلمات الاصطلاحية حتى يتضمن القيام بإرسال رسائل مُوجزة ومُحددة.

المعنى	(المُصطلح الدليلي)
نعم، مفهوم	Affirmative (أفييرمِتِف)
أوقف عملية البث لوجود رسالة عاجلة	Break! Break! (بريك! برييك!)
مفهوم، ما أرسلته مؤكّد	Correct (كوركت)
لا، غير مفهوم	Negative (نيجاتيف)
رسالتاك الأخيرة غير مفهومة (نيجاتيف كوببي)	Negative Copy
هذه نهاية الإرسال إليك وغير مطلوب الرد	Out (آوت)
هذه نهاية الإرسال إليك وأتوقع الرد	Over (أوفر)
لا تستخدم المصطلحين Over و Out معاً على الإطلاق	
قم بإرسال الرسالة التالية وفقاً للعناوين المحددة	Relay To (ريلي تو)
استلمت رسالتاك الأخيرة على نحو مرضي	Roger (روجر)
كرر الرسالة الأخيرة	Say Again (سي أجين)
لا تقم بالإرسال حتى يتم الاتصال بك. احتاج مزيد من الوقت	Stand-by (ستاند باي)

رموز النداء

تُستخدم رموز النداء لتحديد موقع الفرق المُتحركة لمسح وِمُكافحة الجراد المُشتركة في شبكة الاتصالات اللاسلكية. وينبغي أن يكون لكل فريق متحرك رمز نداء خاص به دون غيره. ويتم استخدام رموز النداء في الاتصالات باستعمال الألفبائية اللفظية الموحدة.

الألفبائية اللفظية الموحدة

هي نموذج دولي، عبارة عن الحروف الأبجدية مُمثلة في ألقاظ صوتية دائمةً ما تستخدم عند الاتصالات بواسطة الأجهزة اللاسلكية عالية التردد. وقد وجد أنه من الأيسر فهم هذه الألقاظ الصوتية الخاصة بتلك الحروف الأبجدية حتى في حالة وجود تداخل. وفيما يلي هذه الحروف والألقاظ الصوتية

A Alpha	I India
B Bravo	J Juliet
C Charlie	K Kilo
D Delta	L Lima
E Echo	M Mike
F Foxtrot	N November
G Golf	O Oscar
H Hotel	P Papa

كُيوبك Q Quebec	فيكتور V Victor
روميو R Romeo	ويسكي W Whiskey
سييرا S Sierra	أكس راي X X-ray
تانجو T Tango	يانكي Y Yankee
يونيفورم U Uniform	زولو Z Zulu

جدول مواعيد عمل أجهزة الاتصال اللاسلكي

ينبغي على وحدات مكافحة الجراد أن تحدد أوقات للبث اللاسلكي لإرسال المعلومات من الميدان إلى قسم معلومات الجراد أو إلى غرفة الاتصالات اللاسلكية بوحدة مكافحة الجراد لتجنب حدوث التداخل وحركة الاتصالات الزائدة. وينبغي على كل فرد من المشتركين في شبكة الاتصالات اللاسلكية إتباع المواعيد المحددة للاتصالات.

أما فيما يتعلق بأجهزة اللاسلكي عالية التردد المتحركة والمثبتة في سيارات، ينبغي أن تظل دائماً في وضع التشغيل أثناء السفر. وفي حالة إرسال المعلومات أثناء التوقف بأحد المواقع ينبغي إيقاء محرك السيارة دائراً أثناء الاتصال حتى يمكن المحافظة على شحن بطارية السيارة.

كيف تُجريي اتصالاً

تحقق دائمًا قبل إجراء الاتصال ما إذا كانت قناة الاتصال خالية، حينئذ ينبغي على القائم بتشغيل جهاز اللاسلكي بالمقر الرئيسي لوحدة الجراد أن يبدأ بالإرسال:

"فريق المسح 2 ، فريق المسح 2 من المقر الرئيسي"

القائم بالعمل على جهاز اللاسلكي، غرفة اللاسلكي بالمقر الرئيسي لوحدة مكافحة الجراد:

"المقر الرئيسي تفضل"

فريق المسح 2 :

"من فضلك تقدم بالتقدير"

غرفة اللاسلكي بالمقر الرئيسي:

"١٨١-١-٢-١-٠٤/٦/٢٠١٩ بئر سعيد، ... الخ"

فريق المسح 2 :

"شكراً ليس هناك شيء آخر. المقر الرئيسي آوت" OUT

غرفة اللاسلكي بالمقر الرئيسي:

"فريق المسح 2 آوت" OUT

فريق المسح 2 :

أولاًً وقبل إرسال المعلومات المتعلقة بالجراد، قُم باستكمال استثمارات منظمة الأغذية والزراعة الخاصة بالمسح والمكافحة.

ومن الأيسر لك وللائم بالعمل في غرفة اللاسلكي بالمقر الرئيسي أن يتبع الأرقام المرجعية وفقاً للأرقام الواردة في استماراة المنظمة الخاصة بالمسح والمكافحة.

التاريخ (لنقطة التوقف للمسح 1) 1-1-1

اسم الموقع (لنقطة التوقف للمسح 1) 2-1-1

التاريخ (لنقطة التوقف للمسح 2) 1-1-2

اسم الموقع (لنقطة التوقف للمسح 2) 2-1-2

الخ...

ينبغي تخطي الأرقام المرجعية التي ليس بها بيانات.

تنويه! عندما يكون الإرسال أو الاستقبال بواسطة أجهزة اللاسلكي عالية التردد ضعيف، فيمكن التحرك إلى مكان مرتفع نسبياً وليكن تلا مثلاً.

وقد يرجع ضعف أداء جهاز اللاسلكي أيضاً إلى انخفاض الجهد الكهربائي (الفولت) في البطارية. وينبغي تشغيل أجهزة اللاسلكي المتحركة والمثبتة في السيارات فقط أثناء دوران محرك السيارة.

- تنويه!**
- لا تستخدم، على الإطلاق، أجهزة اللاسلكي عالية التردد في أمور شخصية
 - قم بالاتصال لإرسال المعلومات بواسطة جهاز اللاسلكي عالي التردد وفقاً لجدول المواعيد المحددة
 - عرف نفسك عند أي اتصال بذكر رمز النداء الخاص بك
 - فكر فيما تُريد قوله قبل اتصالك بالمقر الرئيسي
 - اجعل رسالتك موجزة وفي صلب الموضوع
 - ينبغي أن يقوم باستخدام جهاز اللاسلكي عالي التردد لإرسال المعلومات الشخص المنوط بهذا العمل فقط
 - اجعل مفتاح تشغيل جهاز اللاسلكي في وضع الإيقاف عند ترك السيارة